obudowa INCOBEX ST66x57

Toś1

dwukanałowy radiowy
wyłącznik sieciowy
RWS-211D

pilot
P205/4

styki
bezpotencjałowe

zasilanie
urządzenia
RWS-211D

CLS6/B10/1

ZUG
2,5mm2

OWY5x1
l=2m

Z-DSU1-102

Z-R230/S

Z-S32L/S

Z-R230/4S

Z-SLS/CEK20/3

IS-40/3

L1, L2, L3, N,
PE

1xLgY6

3xLgY6

PEN

ZUG
1-4⊘25mm2

YAKY4x16

do
M1,M3

oświetlenie
boiska wielofunkcyjnego

YAKY4x16

do
M2,M4

oświetlenie
boiska wielofunkcyjnego

Odejście do słupów
oświetleniowych

(*) - granica między 1-szym i 2-im
ETAPEM projektu

YAKY4x25 L=5m

zasilanie
Toś1

ZK-3a f. INCOBEX

L1,L2,L3 400V/50Hz

25/160 40/160 25/160

Etap 1
Etap 2
(*)

PEN

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA
W BUDYNKU SZKOŁY nr 1-
UL. PIASTÓW

Z-SLS/CEK40/3

YAKY4x25
l=25m

Pobl=9,8kW
Iobl=17,7A

YAKY4x25
l=137m

zasilanie
Toś2

Incobex ST66x57 + fundament FT66

660

570

FKV-O7-FR41-H-1/12

RWS-211D

ETAP 1

UWAGI:
Dla przełącznika obrotowego Z-DSU1-102 kolejne położenia odpowiadaja
1- sterowanie ręczne
0- sterowanie automatyczne pilotem
2- sterowanie poprzez zmierzchówkę lub pilotem

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA POPRZEZ
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TNC

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARKADA
mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul. MICKIEWICZA 127/2, 71-260 SZCZECIN
tel./fax (091) 4314242

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAŁ OŚWIATY
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT
ZAGOSOPODAROWANIA
TERENU KWARTAŁU
ŚRÓDMIEJSKIEGO

ADRES INWESTYCJI:
UL.: AL. PIASTÓW, ŚCIEGIENNEGO,
JAGIELLOŃSKA BOL. ŚMIAŁEGO.
SZCZECIN, DZ. NR 3/4; OBR. 157
POGODNO

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat szafy
oświetleniowej Rośw
ETAP 1

PROJEKTANT:
mgr inż. Norbert Wszytko
nr upr. 11/Sz/2001

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Paweł Ożga

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Szymon Woyke
nr upr. 183/Sz/2002

STADIUM:
PBW – BRANŻA ELEKTRYCZNA

SKALA RYSUNKU:
–

NR RYSUNKU:
E2

DATA OPRACOWANIA:
GRUDZIEŃ 2008

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich